

# QuickQ10



## 特徴

- コンベンショナルライト、LEDの制御に最適な1ユニバースコンソール
- スマートフォンスタイルの直感的なインターフェース
- 9.7インチ大型マルチタッチディスプレイ
- マルチタッチジェスチャーによるライトコントロール
- RDMオートパッチに対応
- QuickQ designer オフラインソフト (無償)
- 1 Cue Stack 用・2 Chase 用プレイバックフェーダー
- フィクスチャー、グループ、キュー・モードを備えたマルチ・ファンクション・フィクスチャー・フェーダー
- 無償の MagicVis Visualiser との接続に対応

## ハードウェア仕様

- エンコーダー：2, カラー Hue & Saturation 用
- DMX ポート：1
- ネットワークポート：1, Artnet & sACN 対応
- Audio : In & Out
- MIDI : In & Out
- 外部 Monitor : 1 HDMI
- USB ポート：2
- Multi-Function・フィクスチャー・フェーダー：20
- Cue Stack プレイバック：1
- Chase プレイバック：2

## ソフトウェア仕様

- 出力ユニバース数：1
- 最大出力チャンネル：512
- 使用可能ライト数：最大チャンネルに依存
- RDM オートパッチ可能
- ライブラリ数 25,000 以上
- FX generator 内蔵
- Colour picker および内蔵フィルターライブラリ
- QuickQ designer オフラインソフトウェア (Windows / Mac)

## サイズ

- 本体寸法：W525×D350×H106
- 本体重量：4.07Kg
- フライトケース寸法：W650×D490×H210
- フライトケース重量 (本体重量含む)：16Kg



株式会社 東京舞台照明 物品販売  
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目14番21号  
TEL:03-5653-5415 FAX:03-5653-5416  
<https://www.tokyoobs.co.jp>

ChamSys