

MagicQ Compact Connect



MagicQ Compact Connect は、PC や Mac に USB で接続して照明、メディア、LED をコントロールする軽量のコンソールです。

手荷物で持ち運べるほど小型の Compact Connect は、2 系統の DMX512 ダイレクト出力を持ち、追加のライセンスやdongleを必要とせず、オンボードのネットワークポートから最大 64 ユニバースの ArtNet/sACN を直接出力できます。コンパクトコネクットのデザインは、8 つのロータリーエンコーダーによるフィクスチャーパラメーターへのアクセス、フラッシュ、ゴー、セレクトボタン、専用のグランドマスターとクロスフェーダーを備え、10 のプレイバックフェーダーによるライブショーコントロールを提供します。内蔵の USB ハブ、オーディオ入力、10 シーン/リモート入力ポート、デスクライトソケットは、さらなる接続性と利便性をもたらします。

コンパクトコネクットは、照明デザイナーのツアーでの使用や、劇場、学校、クラブ、スタジオ、会場への設置に理想的です。この手頃なソリューションでは、Windows、Linux、OSX 上で動作する MagicQ ソフトウェアのパワーと組み合わせ、クイックな操作を実現します

特徴

- プレイバックフェーダー：10 本
- ファンクションエンコーダー：8 個
- DMXポート (RDM対応)：2
- バックライト付きフェーダー
- 接続アプリ：MagicQ PC (無償アプリ)
Windows/MacOS/Linux 版
- 64 Universes 出力 (Artnet/sACN)
- オーディオ入力
- 10Scene システム入力
- 航空機手荷物制限に適用

ハードウェア仕様

- DMXポート (RDM対応)：2
- プレイバックフェーダー：10 本
- ファンクションエンコーダー：8 個
- USB ポート：5
(4 USB-A 出力, 1 USB-C 入力用)
- ネットワークポート：1
- オーディオ入力ポート 1 channel, 7 band)
- 10Scene システム入力ポート
- デスクランプ用ポート
- 電源入力：Neutrik powerCON TRUE1

ソフトウェア仕様

- 出力ユニバース数：64
- 最大使用可能チャンネル数：32768
- 記憶可能 Cue：5000
- 記憶可能 Cue Stacks：2000
- グループ：5000
- 記憶可能パレット数：4096
- 制御可能メディアサーバーレイヤー：50



株式会社 東京舞台照明 物品販売
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目 14 番 21 号
TEL: 03-5653-5415 FAX: 03-5653-5416
<https://www.tokyobs.co.jp>

ChamSys