

QuickQ 20+



Product Code: CS100715

QuickQ 20+は、使いやすく手頃な価格の照明制御コンソール「ChamSys QuickQ」シリーズの一製品です。ディマー、LED カラーミキシング、ムービングライトの制御に最適なコンソールであり、DMX ポート経由で 2 ユニバース、ArtNet/sACN 経由で 4 ユニバースの出力が可能です。11.6 インチの大型タッチスクリーンを搭載し、スマホのような UI でショーのセットアップ、プログラミング、Cue の実行ができます。

特徴

- 4 ユニバースの (Art-Net/sACN 経由) 出力
- 2つの RDM 対応 DMX 出力ポート
- スマートフォンを模した UI により、使いやすさを実現
- iOS および Android 端末のリモートアプリへの接続を容易にする Wi-Fi を内蔵
- すべてのアトリビュートを簡単に制御できる直感的なインターフェース
- 照明データと制御データを分離できる 2つのネットワークポートを搭載

概要

ハードウェア仕様

- 出力ユニバース：4
- DMX ポート (XLR 5pin)：2
- Playback フェーダー：10
- 多機能フェーダー：20
- バンプボタン：対応
- アトリビュートエンコーダー：4

- 多機能エンコーダー：2 (カラー/インテンシティ、コントロールオプション用)
- 11.6 インチマルチタッチディスプレイ：1
- 外部増設モニター：1920×1080 HDMI
- 内蔵 Wi-Fi：対応
- ネットワークポート：2
- USB ポート：2
- オーディオ入力：1
- オーディオ出力：1
- MIDI ポート in/Out：各 1 ポート

ソフトウェア仕様

- 最大チャンネル数：2048
- 最大フィクスチャ対応数：2048
- 最大 Cue 数：5000
- 最大 Cue Stack 数：5000
- 最大 Chase 数：5000
- Midi・Midi Timecode：対応
- OSC：対応
- RDM による自動パッチ機能
- 60,000 超えるフィクスチャライブラリ
- 内蔵 FX ジェネレーター
- カラーピッカーおよびフィルターライブラリ内蔵
- オフラインデザインソフトウェア (Win/Mac)

アクセサリ

- USB 手元明かり：1
- コンソールカバー：1
- タブレットスタンド：1
- 12V 電源アダプター：1
- IEC 電源ケーブル：1

サイズ&重量 (梱包時)

- 幅：680mm
- 奥行：420mm
- 高さ：230mm
- 重量：8kg



株式会社 東京舞台照明 物品販売
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目 14 番 21 号
TEL: 0570-003212 FAX: 03-5653-5416
<https://www.tokyobs.co.jp/tokyobs-t/>

ChamSys